



## TK-3302 Handy 430

Kompakt UHF Handfunkgerät mit Akku und Ladegerät

Kenwood's kompaktes TK-3302 HANDY 430 bietet einen hohen Standard für hohe Anforderungen. Handlichkeit, ergonomisches Design, variable Funktionstasten, hohe Audio-Qualität verleihen dem Handy 430 grösste Flexibilität und Funktionalität für Handwerksbetriebe, Sicherheitsdienst, Lager, Gastronomie, Sportveranstalter, Bauern-, Wald- und Forstbetriebe sowie alle Bauunternehmen. Strenge Prüfstandards IP54/55, Staub, Feuchtigkeit sowie MIL-STD 810 C,D,E&F garantieren einen sicheren Betrieb selbst bei harten Schlägen oder Stürzen.

### BETRIEBSBEREITE VOREINSTELLUNG

16 Kanäle mit 2,5 Watt Sendeleistung und 5 verschiedene Pilottöne QT/DQT auf den Frequenzen 430.1375 , 430.1625 , 430.3375 MHz

(Kanal 1-8 sind harmonisiert auf das Vorgängermodell TK-3202)

1. seitliche Funktionstaste = Tastensperre EIN/AUS



### AKUSTISCHE FUNKTIONS ANSAGE

Die akustische Menüführung (englisch) sagt den Kanal an, sowie alle Einstellmöglichkeiten der Funktionstasten.

### OPTIMALE AUDIO WIEDERGABE

Die kräftige NF-Wiedergabe ist Voraussetzung für sichere Kommunikation. 500mW NF-Leistung und die optimierte Übertragungscharakteristik gewährleisten die beste Verständigung.

### LANGE BETRIEBSZEITEN

Basierend auf 5% Senden / 5% Empfangen und 90% Standby erreicht das Handy 430 zusammen mit dem Akku Li-Ion 2000 mAh über 15 Stunden Betriebszeit.

### NÜTZLICHES ZUBEHÖR

KRA-23M3 Langantenne  
KNB-45L Akku Li-Ion 2000 mAh  
KSC-35 Ladegerät für Akku Li-Ion  
KSC-356 6-fach Ladegerät für Akku Li-Ion  
KVC-19 Fahrzeuglader für Akku Li-Ion  
KLH-120 Ledertragtasche  
KHS-131 Nylontasche  
KMC-21 Lautsprechermikrofon  
KMC-21-F Lautsprechermikrofon mit Fusstaster-PTT  
EMC-3 Leichtes Kragenmikrofon mit Ohrhörer  
KHS-22 Einseitige Sprechgarnitur mit Nackenbügel  
KEP-2 Ohrhörer mit Schallschlauch ca 70cm  
DSA51031 Noise-Com Gehörschutz Einbausatz mit Ohrhörer / Mikrofon / Sendetaste  
KHS-8BL FBI-Sprechgarnitur mit Mikrofon, PTT-Taste und Schallschlauch



### INTERNE VOX (voice operated transmission)

Sprachgesteuert schaltet die interne VOX zusammen mit verschiedensten Sprechgarnituren automatisch auf Senden. Die Empfindlichkeit ist in 10 Stufen regelbar. (nur durch den Fachhändler aktivierbar)

### PRIORITY SCAN & ANTWORTFUNKTION

Der Suchlauf ermöglicht mehrere Kanäle zu überwachen und bei einem Anruf sofort zu antworten, ohne dass manuell gesucht oder den Kanal gewechselt werden muss. (nur durch den Fachhändler aktivierbar)

### SPRACHVERSCHLÜSSELUNG (SCRAMBLER)

Die Scramblerfunktion bietet eine Mindestsicherheit vor zufälligem Mithören der Funkgespräche. (nur durch den Fachhändler aktivierbar)

### PROGRAMMIERBARE FUNKTIONSTASTEN

Die beiden seitlichen Funktionstasten lassen sich jederzeit neu belegen mit folgenden Funktionen:  
-keine Funktion -**Tastensperre\*** -Tastensperre mit Statusspeicher -Monitor -Monitor kurz - Suchlauf - Suchlauf mit vorübergehendem Löschen - Sprachverschlüsselung (Scrambler) -Squelch AUS -Squelch kurz AUS  
\* Betriebsbereite Voreinstellung



### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Funkgerät HANDY 430, Gurtclip und Seitenabdeckung, Kurzantenne, Akku Li-Ion 2000 mAh, Schnellladegerät 230V/ 3h, Bedienungsanleitung, BAKOM - Anmeldekarte, 1 Jahr Geräte-Garantie