

PMR446 - Profi



Januar / Janvier 2010
Seite/page 1 of 3



Technische Daten

Spécifications Techniques

		XTNi	XTNi Display
Frequenzen	Fréquences	PMR446	PMR446
Kanäle	Canaux	8	8
Kanalschalter-Positionen	Positions de switch des canaux	16	16
Kanalraster	Espace des canaux	12.5kHz	12.5kHz
Sendeleistung	Puissance HF	500mW	500mW
Rufcodes	Codes de groupes	121	121
Scan	Scan	Yes	Yes
Scan Kanäle wählbar	Scan canaux choissables	Yes	Yes
Sprachverschlüsselung	Brouillage de la voix	Yes	Yes
...Codierung wählbar	...codes choissable	3	3
VOX (mit Audiozubehör)	(avec accessoires audio)	Yes	Yes
VOX (intern)	(interne)	Yes	Yes
...Empfindlichkeit einstellbar	...sensibilité réglable	Yes	Yes
LCD Anzeige	LCD display	no	Yes
Display Beleuchtung	Illumination du display	no	Yes
Tastensperre	Verouillage du clavier	no	Yes
2 Funktionstasten	2 touches de fonction	seitlich/à côté	seitlich/à côté
Sprechtaste PTT	Touche PTT	seitlich/à côté	seitlich/à côté

MOTOROLA

			XTNi	XTNi Display
Lautstärke Einstellung	<i>Réglage du volume</i>		Potentiometer <i>Potentiomètre</i>	Potentiometer <i>Potentiomètre</i>
Kanalbesetzt Anzeige-LED	<i>Signalisation canal occupé par LED</i>		Yes	Yes
LED Anzeige	<i>LED</i>		3 farbig/ <i>couleurs</i>	3 farbig/ <i>couleurs</i>
Rufton	<i>Sons d'appels</i>		3	3
Tasten-Betätigungs Ton	<i>Tonalité du clavier</i>		Yes	Yes
Schlussston (Roger Beep)	<i>Ton terminé (Roger)</i>		Yes	Yes
Akku Alarm	<i>Alarme de pile</i>		Yes	Yes
Akku/Batterie Anzeige	<i>Affichage d'accu/batterie</i>		no	Yes
Stromspar-Funktion			Yes	Yes
Akku-Tiefentladeschutz	<i>Protection décharge bat.</i>		Yes	Yes
Batteriebetrieb AA	<i>Pile AA</i>		Option	Option
Automatisch OFF-Funktion	<i>Arrêt automatique</i>		Yes	Yes
Sendezeitbegrenzer	<i>Minuterie de transmission</i>		Yes	Yes
Akku Betriebsdauer (mit standard 1100 mAh) 5% TX / 5% RX / 90% standby	<i>Autonomie avec accu (avec standard 1100 mAh) 5% TX / 5% RX / 90% standby</i>		12h	12h
Schutzklasse Wasser/Staub MIL std	<i>Class de protection</i>	<i>eau/poussière MIL std</i>	IP55 810	IP55 810
Audiozubehör Anschluss Gurtclip	<i>Prise pour accessoire audio Clip de ceinture</i>		2-pin / prof. Yes	2-pin / prof. Yes

			Lilon	Lilon
Akku 1100 mAh standard	<i>Accu 1100 mAh standard</i>		Yes	Yes
Schnell-Ladegerät 230VAC einzel	<i>Chargeur rapide 1-alvéole 230VAC</i>		Yes	Yes
Akku 2200 mAh als Zubehör	<i>Accu 2200 mAh come accessoire</i>		Zubehör/ <i>accessoire</i>	Zubehör/ <i>accessoire</i>
6-fach Schnell-Ladegerät 230VAC	<i>Chargeur rapide 6-alvéoles 230VAC</i>		Zubehör/ <i>accessoire</i>	Zubehör/ <i>accessoire</i>

Cloning Funktion/Kabel	<i>Cloning fonction/câble</i>		Zubehör/ <i>accessoire</i>	Zubehör/ <i>accessoire</i>
Tasten/Funktionen programmierbar über Computer USB	<i>Touches/fonctions programmable par computer USB</i>		Zubehör/ <i>accessoire</i>	Zubehör/ <i>accessoire</i>

Farbe	<i>Couleur</i>		schwarz/ <i>noire</i>	schwarz/ <i>noire</i>
Reichweite bis	<i>Portée jusqu'à</i>		8 km	8 km

Abmessung (H/B/T)	mm	<i>Dimension (h/l/p)</i>	mm	115x56x40	115x56x40
Gewicht inkl. Akku	gr.	<i>Poids accu inclu</i>	gr.	260	271

Januar / Janvier 2010

MOTOROLA

MOTOROLA		XTNi	XTNi Display
Liefereinheit	<i>Etat de livraison</i>	pro Stück <i>par pièce</i>	pro Stück <i>par pièce</i>
Verpackung	<i>Embalage</i>	Karton/ <i>boîtier</i>	Karton/ <i>boîtier</i>
		1	1
		inkl./ <i>inclu</i>	inkl./ <i>inclu</i>
		Akku/ <i>accu</i>	Akku/ <i>accu</i>
Gerät pro Verpackungseinheit	<i>Radio par boîtier/plister</i>	Ladegerät/ <i>chargeur</i>	Ladegerät/ <i>chargeur</i>
EAN No.	<i>EAN code</i>	Gurtclip/ <i>clip ceinture</i>	Gurtclip/ <i>clip ceinture</i>
		07 23755 54025 5	07 23755 54024 8

empf. Verkaufspreis	CHF	inkl. 7,6% MWST	<i>Prix client conseillé</i>	CHF	7,6% TVA inclu	339.-	425.-
---------------------	-----	-----------------	------------------------------	-----	----------------	-------	-------

Januar / Janvier 2010

Preis- und Modelländerungen jederzeit vorbehalten

Changement de prix et modèle sous réservewww.motcom.ch/pmr446